

**[Mathematical Problems of EPS] WEEK 12 - Technical and
mathematical formulation of SSC problemsMathematical Problems
of Electric Power Systems**

**WEEK 12 - TECHNICAL AND MATHEMATICAL
FORMULATION OF STEADY-STATE CALCULATION
PROBLEMS.**

Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi

Lecturer

(Shohin Jurazoda)

**БАӢНИ МАСЪАЛАӢОИ ТЕХНИКӢ ВА
МАТЕМАТИКИИ ӢИСОБИ РЕӢАӢОИ
БАРӢАРОРШУДА**

Мундариҷаи лексия:

1. Масъалагузории техникӣ ва математикии ҳисоби речаҳои барқароршуда системаи электроэнергетикӣ.
2. Тартиб додани муодилаҳои речаи барқароршудаи системаи электроэнергетикӣ.
3. Адабиёт.

Масъалагузории техникӣ ва математикии ҳисоби речаҳои барқароршуда системаи электроэнергетикӣ. Ҳисобҳои речаҳои барқароршуда (РБ) яке қисмҳои муҳими ҳаҷми умумии тадқиқоти системаҳои электроэнергетикиро ташкил дода, ҳам дар марҳалаи лоиҳакашӣ ва ҳам дар ҷараёни истифодабарии ин системаҳо иҷро карда мешаванд. Ин ҳисобҳо ҳангоми интиҳоби сохтори (конфигуратсияи) нақшаи СЭЭ ва параметрҳои элементҳои он, таҳқиқи устувории СЭЭ ва баҳодиҳии ҷараёнҳои расиши кӯтоҳ (РК), инчунин муайян намудани речаҳои самаранок ва аз ҷиҳати иқтисоди муфиди қори СЭЭ зарур мебошанд. Ба ғайр аз ин, ҳисобҳои РБ аҳамияти бузург низ доранд, зеро имконияти ба як қатор саволҳои аз нигоҳи амалӣ муҳим ҷавоб медиҳад [1], аз ҷумла:

- оё речаи додашуда амалишаванда аст, яъне интиқоли иқтидори талабшаванда аз манбаъҳои энергияи электрикӣ (ЭЭ) ба истеъмолкунандагон имконпазир аст?

- оё ҷараёнҳои, ки тавассути ноқилҳои ҷарёнгузари элементҳои СЭЭ мегузаранд, аз қиматҳои ҷоишӣ зиёд нестанд, ҳатто ҳангоми хомӯш будани баъзе аз онҳо (дар речаҳои баъди садамавӣ)?

Оё шиддатҳо дар гиреҳҳои СЭЭ аз ҳудудҳои додашуда берун намебароянд?

Барои иҷрои ҳисоби дилхоҳ РБ, мавҷудияти маълумот дар бораи нақша ва параметрҳои шабакаи электрикии СЭЭ, яъне маълумот дар бораи истеъмолкунандагон (борҳо) ва манбаъҳои ЭЭ (неругоҳҳои барқӣ) зарур аст.

Шабакаи электрикии СЭЭ ҳангоми ҳисобҳои РБ дар шакли нақшаи бадалӣ, дар намуди занҷири электрикии якхата тасвир карда мешавад, ки

сохтор ва параметрҳои он тавассути ин ё он матритсаи параметрҳои ҷмъбасти инъикос меёбанд.

Маълумоти ибтидоӣ дар бораи борҳои системаҳои электроэнергетикии воқеӣ, ҳангоми лоиҳакашӣ ва истифодабарии онҳо, одатан қиматҳои иқтидорҳои фаъол ва ғайрифаволи истеъмолшавандаи онҳо ($P_{\delta i} + jQ_{\delta i} = S_{\delta i}$) мебошанд ва метавонанд қиматҳои доимиро ($S_{\delta i} = \text{const}$) доро бошанд ва ё вобаста ба шиддат дар нуқтаи пайвастишавии бор ба шабака қабул карда шаванд, яъне $S_{\delta i} = f(U_{\delta i}) \text{ const}$).

Ба сифати маълумоти обтидоии манбаъҳо бошад, чун қоида, иқтидорҳои фаъоли генераторҳо, ки ба СЭЭ дода мешаванд ($P_{rj} = \text{const}$) ва инчунин қиматҳои мутлақи шиддатҳо дар нуқтаҳои пайвастишавии онҳо ($|U_{rj}| = \text{const}$) новобаста ба он, ки дар баъзе ҳолатҳо манбаъҳо метавонанд ба монанди борҳо, бо қиматҳои доимии иқтидорҳои фаъол ва ғайрифавол ($P_{rj} = \text{const}, Q_{rj} = \text{const}$) дода шаванд. Илова ба ин, яке аз манбаъҳо (чун қоида, неругоҳи электрикӣ, ки дорои иқтидори бузург ҳаст), ки нақши гиреҳи балансиرو (мувозинастро) мебозад, қимати комплексии шиддати он ($|U_{\delta j}| = \text{const}$) дода мешавад [1 – 3].

Дар сурати мавҷуд будани маълумоти ибтидоӣ, ҳадафи ҳисоби РБ – и СЭЭ, дар ҳолати умумӣ, муайян намудани иқтидорҳо ва ҷараёнҳо дар шохаҳои нақшаи бадлӣ ва қиматҳои комплексии шиддатҳо дар гиреҳии он мебошад. Аз нуқтаи назари математикӣ, бинобар вобастагии ғайрихаттӣ доштани иқтидор аз ҷараён ва шиддат, масъала ба ҳалли системаи муодилаҳои ғайрихаттӣ оварда мерасонад.

Намуди муайяни ин муодилаҳо тавассути намудҳои муодилаҳои ҳолат, ки дар асоси тавсифи математикии РБ қарор доранд ва параметрҳои ҷамъбасти система муайян карда мешаванд. Аз муодилаҳои ҳолат бештар муодилаҳои гиреҳӣ васеъ истифода мешаванд, ки онҳо ҳам аз нигоҳи соддагии тартибдиҳӣ ва ҳам вобаста ба имкониятҳои калони ташкили самараноки раванди ҳалашон, тавсиф меёбанд. Муодилаҳои контурӣ нисбатан душвортар тартиб дода мешаванд, вале онҳо низ соҳаи муайяни оқилона истифода бурда мешаванд. Бидуни таваққуф ба таҳлили амиқтари ҷиҳатҳои мусбату манфии

ин системаҳои муодилаҳо, дар идомаи кор мо ба системаи муодилаҳои гирехӣ таъя мекунем. Бояд тазакур дод, ки якхела будани сохтори муодилаҳои гирехиву контурии матритсаӣ ва шабоҳати матритсаҳои ноқилияти гирехӣ ва муқовимати контурӣ, имкон медиҳанд, ки онҳо бо яке аз усулҳои зикршуда ҳал карда шаванд.

Тартиб додани муодилаҳои речаи барқароршудаи системаи электроэнергетикӣ. Муодилаҳои РБ-и СЭЭ чараёни тағйирёбандаи сефаза, ки иқтидорҳо, чараёнҳои додашуда ва шиддатҳои гирехҳоро бо ҳам мепайванданд, дар сурати мавҷуд набудани КЭҲ (қувваи электроҳаракатдиҳанда) дар шохаҳо намуди зеринро доранд:

$$S_r = 3 \cdot U_d \cdot J; \quad (12.1)$$

$$Y_r \cdot (U - U_B) = J, \quad (12.2)$$

дар ин ҷо: S_r – матритсаи сутунии иқтидорҳои манбаъҳо ва ё истеъмолкунандагоне, ки ба гирехҳои нақшаи бадалии система пайваст шудаанд; $U_d = \text{diag}(U_i)$ – матритсаи диагоналии шиддатҳо дар гирехҳои нақшаи бадалӣ; U – матритсаи сутунии шиддатҳо дар гирехҳои нақша; $U_B = U_B \cdot n$ – матритсаи сутуние, ки ҳар як элементи он ба шиддати гирехи балансӣ (мувозинатӣ) баробар аст; $(U - U_B = U_\Delta)$ – матритсаи фарқи шиддати ҳар як гирех нисбат ба гирехи балансӣ; J – матритсаи сутунии чараёнҳои додашуда дар гирехҳо мебошанд.

Системаи муодилаҳои ғайрихаттӣ (12.1) ва хаттӣ (12.2) дар сурати муайян будани иқтидорҳои гирехҳо, дар ҳолати умумӣ метавонад танҳо бо усули итератсионӣ ҳал карда шавад. Дар ин ҳолат, ду равиш барои ҳалли масъала вучуд дорад:

1) ҳалли пайдарпайи муодилаҳои (12.1) ва (12.2) дар як раванди умумии итератсионӣ;

2) муттаҳид намудани ин муодилаҳо ба як системаи ягонаи муодилаҳои ғайрихаттӣ ва ҳалли минбаъдаи он.

Дар ҳолати аввал, ҳалли масъала мувофиқи нақшаи зерин амалӣ карда мешавад:

1) наздикшавиҳои ибтидоии шиддати гирехҳо дода мешаванд. Ин равиш нисбат ба додани чараёнҳо дар гирехҳо хеле кулайтар аст, зеро дар шароити воқеӣ шиддатҳои амалии (ҳақиқии) гирехҳо ба қиматҳои номиналии онҳо хеле наздик мебошанд;

2) дар асоси қиматҳои шиддат ва қиматҳои додашудаи иқтидорҳо мувофиқи муодилаи (12.1) чараёнҳои додашуда муайян карда мешаванд;

3) системаи муодилаҳои хаттии (12.2) дар сурати маълум будани қиматҳои чараёнҳои додашуда нисбат ба шиддатҳо дар гирехҳо ҳал карда мешавад;

4) Дар асоси қиматҳои бадастомадаи шиддатҳо дар гирехҳо, қадами навбати раванди итератсионӣ аз банди 2 оғоз карда мешавад.

Шарти анҷоми раванди итератсионӣ аз нигоҳи муҳандисӣ ба қадри кофӣ наздик будани мувофиқати шиддатҳо дар ду итератсияи пайдарпай, инчунин мувофиқати қиматҳои тавоноии гирехҳои аз рӯйи муодилаи (12.1) ҳисобшуда бо қиматҳои додашуда мебошад.

Дар ҳолати дуҷум, муодилаҳои (12.1) ва (12.2) тавассути иваз намудани чараёнҳои додашуда ё тавассути гузоштани ифодаҳо аз муодилаи (12.2) ба муодилаи (12.1) муттаҳид карда мешаванд ва онро ба намуди зерин навиштан мумкин аст:

$$S_r = 3 \cdot U_d \cdot Y_r \cdot (U - U_B), \quad (12.3)$$

ва ё баръакс аз муодилаи (12.1) ба муодилаи (12.2):

$$Y_r \cdot (U - U_B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{S_r}{U_d}. \quad (12.4)$$

Системаҳои муодилаҳои хаттии (12.3) ва (12.4) нисбат ба шиддатҳо дар гирехҳо бо усулҳои итератсионӣ ҳал карда мешаванд. Усулҳои ҳалли ин муодилаҳо, ки дар амалияи ҳисобҳои РБ истифода бурда мешаванд, ба хаттигардонидани онҳо дар ҳар як қадами раванди итератсионӣ асос ёфтаанд.

Ҳамин тариқ, ҳам дар равиши аввал ва ҳам дар равиши дуҷум, дар ҳар як қадами раванди итератсионӣ ҳал кардани системаи муодилаҳои алгебравии хаттӣ лозим меояд – хоҳ бевосита дар шакли муодилаҳои гирехӣ (12.4) ва хоҳ

дар шакли муодилаҳои хаттигардонидашудаи (12.3) ва (12.4), ки аз нигоҳи сохтор ҳамсон (айнан якхела) мебошанд. Маҳз ба ҳамин далел, самаранокии ҳисоббарории ҳисоби РБ – и СЭЭ ба таври назаррас аз он вобаста аст, ки системаи муодилаҳои алгебравии хаттӣ чӣ қадар самаранок ҳал карда мешавад. Аз ин рӯ, интихоби усули мақсадноки ҳалли чунин системаи муодилаҳо аҳамияти калон дорад ва баррасии ин яке аз масъалаҳои асосӣ мебошад.

Воситаи асосии ҳисоби РБ – и системаҳои электроэнергетикии мураккаб, инчунин ҳалли доираи васеи масъалаҳои системавӣ, ки дар онҳо ҳисоби РБ қисми таркибии ҷудонашаванда мебошад, мошинаҳои ҳисоббарории рақамӣ (МХР) ва барномаҳои компютерӣ ба шумор мераванд [4]. Омилҳое, ки самаранокии раванди ҳалли масъалаҳои муҳандисиро дар МХР муайян мекунанд, инҳоянд:

1) Эътимоднокии раванди ҳисоббарорӣ – сохтани алгоритмҳое, ки пайдоиши хатогиҳои аз ҳад зиёдро ҳангоми ҳалли масъала бо усулҳои аниқ аз байн мебаранд ва наздикшавии зудтарро ҳангоми ҳалли масъалаҳо бо усулҳои итератсионӣ таъмин менамоянд;

2) Истифодаи сарфакоронаи хотираи МХР ва кӯтоҳ намудани вақти ҳисоббарорӣ – аз ҳисоби пешниҳоди оқилонаи (ратсионалии) маълумоти ибтидоӣ дар бораи система, бо назардошти хосиятҳои сохтори он;

3) Чандирии алгоритм ва барнома – яъне имконияти тасвири дилхоҳ қисми СЭЭ бо дараҷаҳои гуногуни муфассалгардонӣ ва осон намудани ба назаргирии тағйирот дар нақшаҳои бадалии ҳисобии система, вобаста ба ҳадафҳои тадқиқот.

Шарти зарурии амалӣ намудани раванди ҳисобкунӣ дар МХР – ин ба даст овардани натиҷаҳо бо дақиқии кофӣ барои ҳадафҳои муҳандисӣ мебошад, ки меъёрҳои баҳодихӣ ва нишондиҳандаҳои адабии онҳо тавассути таҳияи техникаи масъала муайян карда мешаванд.

Дар ин шароит, таҳияи алгоритмҳои самаранокии ҳисоби РБ ба назар гирифтани ҳадди ҳамаи хусусиятҳои хосро талаб мекунанд, ки бо онҳо

нақшаҳои бадалии СЭЭ – и воқеӣ ва матритсаҳои мувофиқи параметрҳои чамъбасти онҳо тавсиф меёбанд.

Ин хусусиятҳоро ниҳ ғангоми тартиб додани муодилаҳои РБ ва ҳам ғангоми интиҳоби усули оқилонаи ҳалли онҳо, ва пеш аз ҳама, усулҳои дар боло баррасишудаи ҳалли системаҳои муодилаҳои алгебравии ҳатӣ (мавзӯҳои 8, 9 ва 10) ба назар гирифтани зарур аст.

Усулҳои аниқ ва итератсионии ҳалли системаҳои муодилаҳои алгебравии ҳатии РМ-и СЭЭ, дар мисоли муодилаҳои гирехӣ (12.4), дар мавзӯҳои қаблӣ баррасӣ шудаанд.

Адабиёт

1. Электроэнергетические системы и сети: расчет, исследование и анализ установившихся режимов разомкнутых электрических сетей: учеб. пособие / Г.В. Шведов, В.М. Королев, Е.С. Королева и др. – М.: Издательство МЭИ, 2022. – 64 с.

2. Вычислительная математика в примерах и задачах / Н.В. Копчёнова, И.А. Марон. – 2-ое изд. – СПб.: Паль, 2008. – 368 с.

3. Расчеты и оптимизация режимов электрических сетей и систем / В.И. Идельчик. – Изд. 2. – М.: Издательской группы URSS, 2022. – 288 с.

4. Использование MATLAB при расчетах и анализе режимов ЭЭС: учеб. пособие / Н.Ш. Чемборисова, А.Н. Шаров, С.А. Арустамов и др. – М.: Издательство МЭИ, 2021. – 48 с.